



۱۰ دستگاه در یک دستگاه شامل: ۱ دستگاه ولت متر (اندازه گیری پ پارامتر ولتاژ (R-S-T-RS-RT-ST) ۱ دستگاه مینیمتر ولتاژ ۱ دستگاه مینیمتر ولتاژ ۱ دستگاه فرکانس متر	۳ دستگاه آمپر متر ۳ دستگاه ماکزیمتر جریان
---	---

ویژگی های سوپر ولت آمپر متر 96B شیوا امواج

- نمایش ولتاژ های فاز (R,S,T) نسبت به نول وهمچنین ولتاژ های خطی (RS,RT,ST)
- همزمان جریانهای فاز (R, S, T)
- خطای جریان عبوری بیش از حد، از CT ها
- نمایش و ثبت ماکزیمم ومینیمم ولتاژ شبکه ماکزیمم جریان
- قابلیت قفل بر روی هر کدام از ولتاژها (LOCK)
- نمایش ولتاژها به صورت ثابت و چرخشی
- نمایش فرکانس شبکه
- تنظیم CT و نمایش آن

نمایش هر پارامتر همراه با روشن شدن نشانگرهای مربوطه

ذخیره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق

راهنمای نصب و سیم کشی روی ترمینال های دستگاه



☎:051-37133855-6


☎:09014284236

www.arcoakala.com

جدول عملکرد کلیدها

نوع کلید	عملکرد عادی	عملکرد در حالت MAX یا MIN	عملکرد در زمان تنظیم رنج CT
	چرخشی یا ثابت کردن نمایش پارامترهای ولتاژ	نمایش مقدار MAX یا MIN به ترتیب NR-NS-NT RS-RT-ST	افزایش مقدار CT پس از ورود به تنظیم CT
	انتخاب حالت ماکزیمم یا مینیمم ولتاژ	تغییر حالت ماکزیمم به مینیمم یا بازگشت به عملکرد عادی	کاهش مقدار CT پس از ورود به تنظیم CT
	نمایش ماکزیمم جریان	خروج از حالت ماکزیمم جریان	_____
HZ	نمایش فرکانس	_____	تایید رنج CT تنظیم شده

نقشه نصب



مشخصات فنی سوپر ولت آمپر متر 96B شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / R - N / 50 - 60 Hz
- ولتاژ ورودی : 300 - 500 VAC/ 3PH / 50 - 60Hz
- دقت اندازه گیری : ولتاژ : ±1 V
- جریان : CT : ±0.5%
- فرکانس : ±0.1 Hz

CT های استاندارد قابل تنظیم بر روی دستگاه : 5/5 (1000=THU)

زمان تنظیم CT: از زمان وصل برق به مدت ۵ دقیقه

کارآیی در دما : 65°C + .. 20°C -

رطوبت : 70%

ابعاد برش تابلو: (mm) 91 x 91

عملکرد دستگاه و کلیدها

در حالت عادی نمایشگر ولتاژ دستگاه مقادیر ۶ پارامتر ولتاژ (R-S-T-RS-RT-ST) را به صورت چرخشی نمایش می دهد و سه نمایشگر جریان ، جریان های T,S,R را نمایش می دهند و کلیدها به صورتی که در صفحه بعد توضیح داده شده است قابل استفاده می باشند .

کلید

با فشار دادن کلید روی هر کدام از پارامترهای ولتاژ می توان آنها را قفل کرد و

با فشار مجدد همان کلید به حالت چرخشی درمی آید.

کلید (مشاهده و پاک کردن ماکزیمم و مینیمم ولتاژ)

با فشار دادن کلید نمایشگر مربوطه روشن و دستگاه آماده نمایش مقادیر

۶ پارامتر ماکزیمم ولتاژ می شود که با هر بار فشار دادن کلید هم زمان با روشن

شدن نشانگرهای مربوطه به ترتیب مقادیر ماکزیمم ولتاژ R-S-T-RS-RT-ST را

می توان مشاهده نمود.

در هنگام نمایش مقادیر ماکزیمم ولتاژ با فشار ممتد کلید به مدت ۵ ثانیه شمارش

معکوس از عدد ۴ روی صفحه نمایش داده شده و پس از صفر شدن ، کلیه مقادیر

ماکزیمم ولتاژ از حافظه دستگاه پاک خواهد شد.

پس از مشاهده مقادیر ماکزیمم ولتاژ با فشار مجدد کلید نشانگر مربوط به

مینیمم ولتاژ روشن و دستگاه آماده نمایش مقادیر ۶ پارامتر مینیمم ولتاژ می شود که با

هر بار فشار دادن کلید هم زمان با روشن شدن نشانگرهای مربوطه به ترتیب

مقادیر مینیمم ولتاژ R-S-T-RS-RT-ST را می توان مشاهده نمود.



برای آشنایی با مجموعه محصولات شیواامواج QR را اسکن کنید



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان درسال ۱۴۰۲ ما را برآن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت

رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم .

لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال

،در صورت مواجهه با عدم کارآیی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال

به آدرس شرکت ،دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی :

● سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه

● تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه يك شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی :

● سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما : ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های

۰۵۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰_۰۵۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱

ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی براساس درخواست مشتری

وب سایت رسمی شرکت: www.shivaamvaj.com

آدرس شرکت: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱ ، کدپستی ۸۱۵۹۴۸۴۵۵۶

سند دانش بنیان برتر: نامه رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۰۰۴ در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۲