

این دستگاه به دو صورت قابل استفاده می باشد:

: Auto

زمان مورد نظر خود را از ۱ تا ۱۰ دقیقه تنظیم نمایید. بعد از تنظیم زمان ، کلید روی دستگاه را در حالت A قرار دهید و سپس برق ورودی را وصل نمایید. با فشار دادن هر کدام از شاسی ها ، لامپ ها روشن شده و بعد از گذشت زمان تنظیم شده خاموش می شوند.

: Manual

برای مهمانی ها یا زمان هایی که می خواهید لامپ ها تا تمیم بعدی شما روشن باقی بمانند ، کلید روی دستگاه را در حالت M قرار دهید ، در این حالت با فشار دادن یکی از شاسی ها ، لامپ ها به صورت دائم روشن می شوند. برای خاموش شدن لامپ ها لازم است کلید را به حالت A برگردانده تا پس از طی مدت زمان تنظیمی لامپ ها خاموش گردند.



۵

تذکر: اگر کلید در حالت M و لامپ ها روشن باشند و برق ورودی به هر دلیلی قطع و وصل گردد. روشن شدن مجدد لامپ ها با فشار دادن یکی از شاسی ها امکان پذیر می باشد.

توجه: برای بارهای بیشتر از جدول حداکثر بار مجاز، از کنتاکتور با آمپر مناسب استفاده نمایید.

جدول حداکثر بار مجاز				
هاوژن 50W ۷۰ عدد	لامپ کم مصرف 20W ۸ عدد	فلورسنت 80W ۳۰ عدد	3500 W	3500 W

۶



احترام به مشتری وظیفه ماست.

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر:

۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سیری نشده باشد.

۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

محمولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا
تأییدیه ادارات برق سراسر کشور
و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور
دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2015
از موسسه MOODY INTERNATIONAL انگلستان

۷

محمولات شیوا امواج مطابق با استانداردهای جهانی
با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال
در خدمت صنعت برق کشور

برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی
به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۲۱-۳۵۷۲۳۶۹۰
شماره های بخش بازرگانی: ۰۲۱-۳۵۷۲۳۴۴۴-۵
فکس: ۰۲۱-۳۵۷۲۳۴۰۰

ساعات تماس: از ساعت ۷ صبح الی ۵ بعد از ظهر در روزهای کاری

E.mail : info@shivaamvaj.com

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات
به مشتریان گرامی می باشد.
پاسخگوی فنی مجازی: 00 98 913 403 43 51

۸

۱

STAIRWAY TIMER

ver:9701

معرفی دستگاه

با بکارگیری تایمر راه پله شیوا امواج می توان روشنایی راه پله ها ، پارکینگ ، حیاط ، انبارهای کوچک و به طور کلی مکان هایی که نیاز به روشنایی دائم ندارند را کنترل کرد و در مصرف انرژی صرفه جویی نمود.

ویژگی های تایمر راه پله شیوا امواج

- صرفه جویی در مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ ها
- دقت در تکرار زمان
- ۲ عدد نشانگر برای اعلام : AC : برق شبکه
- دارای : کلید حالت دستی (M) و اتوماتیک (A)
- پیچ تنظیم زمان

۲

- قابلیت نصب شاسی های نامحدود
- پلمپ شدن پانل دستگاه
- نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر
- ابعاد کوچک

مشخصات فنی تایمر راه پله شیوا امواج


- ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تأخیر زمان قطع : 1 - 10 Min
- کارایی در دما : +65°C .. -20°C
- رطوبت : 70%
- مصرف دستگاه در حالت انتظار: 0≈
- خروجی: رله 16A



☎ 051-37133055-6
☎ 09014304236
WWW.ARCOKRLA.COM

راهنمای نصب و بهره برداری

تایمر را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید. سپس مطابق نقشه سیم کشی عمل نمایید.



۴